

Anleitung für die Migration auf die Domain **business.mnet-voip.de**

innovaphone

Bitte leiten Sie dieses Dokument an den zuständigen Techniker bzw. Systemintegrator weiter!

Dieses Dokument dient zur Unterstützung bei der Änderung der IP-PBX-Konfiguration von der bestehenden Domain **business.m-call.de** auf **business.mnet-voip.de**.

Voraussetzung / Vorbereitungen	
Hersteller / IP-PBX	innovaphone AG / innovaphone
Voraussetzung	V12r2
Vorbereitungen	<ul style="list-style-type: none"> IP-PBX auf die o.g. SW-Version aktualisieren In der Firewall evtl. eingetragene Portfreigaben bzw. -Weiterleitungen anpassen (s.u.) Zugangsdaten bereitstellen

Falls die IP-Adressen der Domain „business.m-call.de“ in einer Firewall eingetragen sind, müssen diese angepasst werden:

Protokolle	IP-Adressen und Ports der Domain business.m-call.de	IP-Adressen und Ports der Domain business.mnet-voip.de
Signalisierung (SIP)	62.245.245.162 Port: 5060	62.216.220.1 und 62.216.221.1 Port 5060
Mediadaten (RTP)	62.245.245.178 Port-Range: 30000 – 60000	62.216.222.1 und 62.216.222.33 Portrange: 16385 - 65535
Verschlüsselung (TLS/SRTP)	Wird nicht angeboten	62.216.220.1 und 62.216.221.1 Port 5061

NEU!

Bitte beachten: die nachfolgenden Migrationsschritte sind vom Techniker bzw. Systemintegrator erst nach telefonischer Bestätigung durch die M-net Technik durchzuführen. Es müssen **zeitgleich** im M-net Vermittlungssystem und in der PBX Konfigurationsänderungen durchgeführt werden!

Weitere technische Informationen zur neuen Domain und zur neuen Sprachplattform finden Sie in den technischen Hinweisen in Kapitel 6: http://www.m-net.de/Technische_Hinweise

Nach erfolgreichen Update auf die Version 12r2 muss das Template „DE-M-net-Business Telefonie“ ausgewählt werden.

DE - M net - Business Telefonie

Disable

Number +49 89 / 45 [redacted] (without extension)

Username +49 [redacted]

Password [redacted]

Domain business.mnet-voip.de

Session Border

Media-Relay

Intern

Trunk Name trunk

Password [redacted]

Address 127.0.0.1

Additional Configuration Steps are required!

- If you intend to use SIPS (SIP/TLS) registration, you need to add the 'business.test.mnet-voip.de' certificate to the trust list of your SBC

See [Howto:DE - M net - Business Telefonie SIP-Provider \(2017\)](#) for more details.

Wichtig ist, dass nun im Feld Domain „business.mnet-voip.de“ steht. Danach registriert sich der SIP-Trunk auf dem neuen M-net Vermittlungssystem.

Weitere Informationen zum Upgrade auf die Version 12r2 sind im innovaphone Wiki hinterlegt: [http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Howto:DE - M net - Business Telefonie SIP-Provider \(2017\)](http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Howto:DE - M net - Business Telefonie SIP-Provider (2017))